

UTSTYR I SENTRAL							UTSTYR I	KABELTYPE.	RØR-	KABEL-	FORL.	KORR.	Ik min.	BESKRIVELSE	MÅLESTØKK	REVISJON	BLAD	ANT.																																																																																												
SKINNE	KURS	N	B	Z	KOMPONENTER I	REKKE-	ANLEGG.	DIMENSJONER	DIM.	NUMMER	MÅTE/	FAKTOR	MÅTE/	FAKTOR					IK min.	ADRESSE	REV.	F01																																																																																								
STIGERE	NR.	(A)	(A)	(A)	HOVED-/STYRESTRØM	KLEMME	SYMBOLER		(mm)		LENGDE	TEMP./	ANTALL	(%)		ANMERKNINGER																																																																																														
2) 400/315A 1) F01 63/C 100mA Panel innfelt i front KWH-MÅLER NETTSELSKAP Kwh F02 10/B F10 100/63 F11 100/63 F12 100/63 F13 100/63 F14 100/63 F15 100/63 F20 10/C F21 25/C F22 25/C XXXX Al 3x3x240mm²+J D 1,00 INNTAKSKABEL Overspenningsvern type 182 Utkobling varstes med lyd og lys PFSP Al 4x95mm² 380m KH4/KH5 Fordeling 433.001 PFSP Al 4x95mm² 200m Bane D Fordeling 433.002 PFSP Al 4x95mm² 140m Bane C Fordeling 433.003 PFSP Al 4x50mm² 30m Bane B gen. Fordeling 433.004 PFSP Al 4x95mm² 250m Bane B Målskiver Fordeling 433.005 Gruppebryter Belysning bane B/teknisk PFSP Al 4x2,5mm²+J 90m Banebelysning 3x300W TXXP Al 5G25mm²+J 200m Banebelysning 12x1000W TXXP Al 5G25mm²+J 280m Banebelysning 10x1000W Det settes også av plass til annet styringsutstyr som er nødvendig for å kunne styre og overstyre lyset iht. beskrivelsen.															PROSJEKT NR.	5122790	TEK. NR.	E-432.001	TEKST	Skjema	Fordeling 432.001	Norconsult	Bergen	Tel. 55 37 55 01	ANLEGG	Forsvarsbygg	Valmefjell skytebane, HF	Fordelingsskjema 432.001	FLUWAV	1	19.12.18	BJØYR	HAARA	NORM	Tilbudstegning	2019-05-06	2019-03-29	2018-12-19	UTG	DATE																																																																						
MERKNADAR:															1) Tilkobling koordineres med Lyse nett												2) Klasse 2																																																																																			
DATA:															SPENNING: 400V												FREKVEN: 50												NETTSYSTEM: TN												HOVEDSTRØM: 400A												Ik-EFF.VERD(min/max):												Is-EFF.VERD(min/max):												KAPSLING:												MERKNADER											

UTSTYR I SENTRAL							UTSTYR I	KABELTYPE.	RØR-	KABEL-	FORL.	KORR.	Ik min.	BESKRIVELSE	MÅLESTOKK	BLAD	ANT.
SKINNE	KURS	N	B	Z	KOMPONENTER I	REKKE-	ANLEGG.	DIMENSJONER	DIM.	NUMMER	MÅTE/	FAKTOR	Ik min.	ADRESSE			
STIGERE	NR.	(A)	(A)	(A)	HOVED-/STYRESTRØM	KLEMMER	SYMBOLER		(mm)		(m)	TEMP./	dU	ANMERKNINGER			
	F23	16/C						PN Cu	2x2,5mm²+J					Lys/stikk Hovedtavlerom	PROSJEKT NR. 5170392 TEKN. NR. E-432.001	REV. 2 F01	
	F24	16/C						PN Cu	4x2,5mm²+J					Stikk Hovedtavlerom			
	F25	16/B						PN Cu	2x2,5mm²+J					Varme Hovedtavlerom			
	F26	16/B												Reserve			
	F27	16/B												Reserve			
	F28	16/B												Reserve			
	F29	16/C												Reserve			
	F30	16/C												Reserve			
	F31	16/B												Reserve			
	F40	6/B												Dali ruter Montert i fordeling			
Det settes også av plass til annet styringsutstyr som er nødvendig for å kunne styre og overstyre lyset iht. beskrivelsen.																	
MERKNADAR: 1) Tilkobling koordineres med Lyse nett 2) Klasse 2																	
DATA: SPENNING: 400V FREKVEN: 50 NETTSYSTEM: TN HOVEDSTRØM: 400A Ik-EFF.VERDI(min/max): 5,59kA/9,53kA Is-EFF.VERDI(min/max): KAPSLUNG: MERKNADER																	