Merknad:

For hver fordeling skal det settes av 10% reserveplass

Merking av vern:

Iu er merkestrøm bryterenhet
In er merkestrøm utløserenhet
Ir er justert merkestrøm på utløserenhet
(In og Ir bestemmes senere)

Symbolforklaring:


Kombivern


Automatsikring


Effektbryter


Lastskillebryter


Rekkeklemme



Kontaktor


Finvern


Overspenningsvern

Koblingspunkt


Jording


Generell omformer

Rev	Dato	Beskrivelse	Saksb.	Sidem.k./Oppdr.a.
02	19.10.21	Justert konkurransegrunnlag	GA	ANGS/ASK
01	31.08.21	konkurransegrunnlag	GA	ANGS/ASK

Data:

Fordeling:	432.01		
Spenning:	400 V	IK-eff.verdi maks:	40.00 kA
Frekvens:	50 Hz	IK peak:	0.00 kA
Ford.system:	TN-CS	Formkrav:	4a
Merkestrøm:	2500 A	Montasjeenhet:	Gulvskap
Kapsling:	IP2x	Hovedtilførsel:	Bunn

SNR

SNR - Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

=432.01 HF normalkraft somatikk
Enlinjeskjema
Plan 01, Teknisk rom

Status I

COWI

RIF

Oppdragsnr.	Oppdragsansvarlig	Tegnet av
A229827	ASK	TONE
Dato	**Saksbehandler**	**Sidemannskontr.**
31.08.2021	GA	ANGS

Tegningsnummer: 1260-E-01-E-432-60-001 Rev: 02

Format: A4

Filnavn: BIM 360://A229827 - SNR - Prosjekteringsgruppe RI/1200-0-00-E-400-NA-001.rvt

19.10.2021 15:46:33

Kurs nr.	Sikring (A) / Utløsestrøm (mA)	Kabel type / Kabel nr.	Type kurs / Plassering / Merknad
01	Iu = 2500A In/Ir = -		Strømskinne Fra transformator i hovedbygg (normalkraft) Tilkobles i bunn
02	kWh		Måler kWh
03	-QE 03		Overspenningsvern med signalkabel for utløst vern Forankoblet automatsikring tilpasses overspenningsvern
04	Nettanalysator		Til undersentral xxxx (nettanalysator) Måledata til SD
05	Jordfeilovervåkning		Til undersentral xxxxx (jordfeilovervåkning) Styrestrøm jordfeilovervåkning
11	Iu = 2500A In/Ir = -		Strømskinne Til HF 432.03
12	Iu = 630A In/Ir = -		Strømskinne Sjakt 50.1
13	Iu = 160A In/Ir = -		Reserve
14	Iu = 630A In/Ir = -		Strømskinne Sjakt 50.2
15	Iu = 630A In/Ir = -		Strømskinne Sjakt 50.3
16	Iu = 160A In/Ir = -	IFSI 4x95/29 Al	HKR 1 Bygg 1250 plan 1
17	Iu = 160A In/Ir = -	IFSI 4x95/29 Al	HKR 2 Bygg 1270 plan 1
18	Iu = 400A In/Ir = -	IFSI 2 x 4x150/41 Al	Sengevask
19	Iu = 160A In/Ir = -	IFSI 4x95/29 Al	Autoklave vaskesentr
20	Iu = 630A In/Ir = -		Strømskinne Sjakt 60.1
21	Iu = 630A In/Ir = -		Strømskinne Sjakt 60.2

COWI

Tittel
SNR

=432.01 HF normalkraft somatikk
Enlinjeskjema

Oppdragsnr.	Tegnet av	Saksb.	Kontr.	Dato
A229827	TONE	GA	ANGS	31.08.2021

Tegningsnummer: 1260-E-01-E-432-60-001

Bl. nr. 1 / Ant. 2

Rev 02

Format: A4

Fordeling: =432.01

19.10.2021 15:46:33

Kurs nr.	Sikring (A) / Utløsestrøm (mA)	Kabel type / Kabel nr.	Type kurs / Plassering / Merknad
22	Iu = 800A In/Ir = -		Strømskinne Sjakt 70.1
23	Iu = 800/630A In/Ir = -		Strømskinne Sjakt 70.2
24	Iu = 160A In/Ir = -	IFSI 4x25/10 Al	Bygg 1270 plan 4 VVS teknisk rom
25	Iu = 630A In/Ir = -	BFSI 2 x 4x240/70 Cu	Manuell bypass UPS
26	Iu = 400A In/Ir = -		Reserve
27	Iu = 250A In/Ir = -		Reserve
28	Iu = 250A In/Ir = -		Reserve
29	Iu = 160A In/Ir = -		Reserve
30	Iu = 160A In/Ir = -		Reserve

COWI

Tittel
SNR

=432.01 HF normalkraft somatikk
Enlinjeskjema

Oppdragsnr.	Tegnet av	Saksb.	Kontr.	Dato
A229827	TONE	GA	ANGS	31.08.2021

Tegningsnummer: 1260-E-01-E-432-60-001

Bl. nr. 2 / Ant. 2

Rev 02

Format: A4

Fordeling: =432.01

19.10.2021 15:46:34