

FORSIDE - FORDELINGSSSKJEMA

FORDELING: 433.0008

PLASSERING:

FORDELINGS-SYSTEM: 400V TN-S

SPENNING: 400V

MERKESTRØM: 100 A

FREKVENS: 50 Hz

KAPSLING: 2Xc

FEILSTRØMMER I FORDELING:

STØRSTE KORTSLUTNINGSSTRØM (IK3max): 14 kA

MINSTE KORTSLUTNINGSSTRØM (IK2min): 5 kA

STØTSTRØM (PEAK):

KABLER INN/UT, PLASSERING AV REKKEKLEMMER:

HOVEDTILFØRSEL: ☐ TOPP ☐ BUNN ☒ SIDE
☐ BAK

REKKEKLEMMER: ☒ TOPP ☐ BUNN ☐ KABELFELT
☐ VALGFRITT

KRAV TIL BETJENING:

- ☒ SAKKYNDIG BETJENING (NEK 439)
☐ USAKKYNDIG BETJENING (NEK439, MAKS 250 A)

INNSENDIG SEPARASJON (I HENHOLD TIL EN 60549-1):

- ☐ FORM 1 ☐ FORM 3A ☐ FORM 4A ☐ VALGFRITT
☒ FORM 2B ☐ FORM 3B ☐ FORM 4B ☐ IKKE RELEVANT

BRYTEEVNE:

- ☒ BRYTEEVNE FOR AUTOMATER ETTER EN 60947
☐ BRYTEEVNE FOR AUTOMATER ETTER EN 60898
☒ BRYTEEVNE SKAL VÆRE ICU-VERDIER
☐ BRYTEEVNE SKAL VÆRE ICS-VERDIER



















MONTASJEENHET:

- ☒ GULVMONTERT SKAP ☐ INNFELT VEGGSKAP
☐ KAPSLET STATIV ☐ SEPARAT KABELFELT
☐ VEGGSKAP

MERKNADER, SPESIELLE KRAV:

- DET SKAL VÆRE 30% RESERVEPLASS I FORDELINGEN.
- FEILSTRØMMER ER BEREGNET FRA STANDARDVERDIER FOR TRAFO.
- ALLE EFFEBTBYTERE SKAL VÆRE JUSTERBARE.

SYMBLFORKLARING:

	LASTSKILLEBRYTER		ENERGIMÅLER		TRANSFORMATOR		STIKKONTAKT M/JORD
	EFFEKTBYTER		KONTAKTOR		REKKEKLEMMER		GENERELL STIKKONTAKT
	JORDFEILAUTOMAT		KNX/DALI OMFORMER		OVERSPENNINGSVERN		LYSARMATUR
	AUTOMATSIKRING		LINJE/OMRÅDEKOBLES		FAST LAST		
	LASTBRYTER		AC/DC OMFORMER		FORDELING ETC.		

01	Tilbudstegning	2022.07.01	ISYA	AGRE
REV.	BESKRIVELSE AV ENDRING	DATO	TEGN.	KONT.
 <p>RAMBOLL NORGE AS - BERGEN Folke Bernadottsvet 50, Postboks 3705 Fyllingsdalen N-5845 Bergen T +47 55 17 58 00, bergen@ramboll.no</p>		OPPDRAE:		
		Håkonsdalen 1		
		OPPDRAEGSGIVER:		
		Helse Bergen HF		
OPPDRAE NR.		DATO:	DOKUMENT NR.	REV.
1350028974-286		25.06.2022	101=60-E-433-60-08	01
KONSTR.		STATUS		BLAD
ISYA		Tilbudstegning		1
				AV
				4























I SENTRAL			I ANLEGG	Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad				
Kurs nr	Vern	Komponenter							
<div><div>XQ01</div><div>100A</div><div>XF1</div><div>C25A</div><div>XF2</div><div>B16A</div></div>									
				KW01	Forsyning fra hovedfordeling =432.0001				
				IFSI 4x50/16 AL	via distribusjonsblokk				
					Overspenningsvern				
					Signal til SD anlegget				
					Overspenningsvern				
					Styrestrom				
<div></div>			Helse Bergen HF						
			Håkonsgaten 1						
			433.0008 Side 2						
Kompleks			Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Oppdragsnummer 1350028974-286
101				60-E-433-60-08					Tegnet av SDRO
									Dato 25.06.2022
									Kontroll ISYA
									Dato 25.06.2022
									Godkjent AGRE
									Dato 27.06.2022
									Utsendt dato 01.07.2022
									Målestokk Ingen Målestokk
									Revisjon
									Fase
									Status
									01

I SENTRAL			I ANLEGG	Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad
Kurs nr	Vern	Komponenter			
1	1	16 A C	⊗		
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 6003,6005,6006,6008,6009
		16 A C	⊗		Lys Rom 6007
				IFXI 3G2,5	
		16 A C	⊗		Lys Rom 6046,6047,6049,6050,6051
				IFXI 3G2,5	
2	1	16 A C	⊗		Lys Rom 6052,6053,6054,6055,6056,6057,6058
				IFXI 3G2,5	
		16 A C	⊗		Lys Rom 6036
				IFXI 3G2,5	
		16 A C	⊗		Lys Rom 6045
				IFXI 3G2,5	
3	1	16 A C	⊗		
		16 A C	⊗		
		16 A C	⊗		
4	1	16 A C	⊗		
		16 A C	⊗		
		16 A C	⊗		
5	1	16 A C	⊗		
		16 A C	⊗		
		16 A C	⊗		
6	1	16 A C	⊗		
		16 A C	⊗		
		16 A C	⊗		



Helse Bergen HF
Håkonsgaten 1
433.0008 Side 3

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Oppdragsnummer 1350028974-286
101		60-E-433-60-08					Tegnet av SDRO
							Dato 25.06.2022
							Kontroll ISYA
							Dato 25.06.2022
							Godkjent AGRE
							Dato 27.06.2022
							Utsendt dato 01.07.2022
							Målestokk Ingen Målestokk
							Revisjon
							Fase
							Status

I SENTRAL			I ANLEGG	Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad
Kurs nr	Vern	Komponenter			
7		16 A C 30mA			
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 6047,6050
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 6053,6055,6057
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 6008
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 6008,6009
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 6046,6047,6049,6050,6051
8		16 A C 30mA			
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 6052,6053,6054,6055,6056,6057,6058
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 6007,6036,6045
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 6003,6005,6006,6008,6009
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 6045,6047,6050
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 6053,6055,6057
9		16 A C 30mA			
10		16 A C 30mA			
11		16 A C 30mA			
12		16 A C 30mA			
13		16 A C 30mA			
14		16 A C 30mA			
15		16 A C 30mA			
16		16 A C 30mA			
17		16 A C 30mA			



Helse Bergen HF
Håkonsgaten 1
433.0008 Side 4

Oppdragsnummer 1350028974-286	
Tegnet av SDRO	Dato 25.06.2022
Kontroll ISYA	Dato 25.06.2022
Godkjent AGRE	Dato 27.06.2022
Utsendt dato 01.07.2022	
Målestokk Ingen Målestokk	
Revisjon	Fase Status

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer
	101				60-E-433-60-08	

01