

FORSIDE - FORDELINGSSSKJEMA

FORDELING: 433.0009

PLASSERING:

FORDELINGS-SYSTEM: 400V TN-S

SPENNING: 400V

MERKESTRØM: 160 A

FREKVENS: 50 Hz

KAPSLING: 2Xc

FEILSTRØMMER I FORDELING:

STØRSTE KORTSLUTNINGSSTRØM (IK3max): 12 kA

MINSTE KORTSLUTNINGSSTRØM (IK2min): 4 kA

STØTSTRØM (PEAK):

KABLER INN/UT, PLASSERING AV REKKEKLEMMER:

HOVEDTILFØRSEL: ☐ TOPP ☐ BUNN ☒ SIDE
☐ BAK

REKKEKLEMMER: ☒ TOPP ☐ BUNN ☐ KABELFELT
☐ VALGFRITT

KRAV TIL BETJENING:

- ☒ SAKKYNDIG BETJENING (NEK 439)
☐ USAKKYNDIG BETJENING (NEK439, MAKS 250 A)

INNSENDIG SEPARASJON (I HENHOLD TIL EN 60549-1):

- ☐ FORM 1 ☐ FORM 3A ☐ FORM 4A ☐ VALGFRITT
☒ FORM 2B ☐ FORM 3B ☐ FORM 4B ☐ IKKE RELEVANT

BRYTEEVNE:

- ☒ BRYTEEVNE FOR AUTOMATER ETTER EN 60947
☐ BRYTEEVNE FOR AUTOMATER ETTER EN 60898
☒ BRYTEEVNE SKAL VÆRE ICU-VERDIER
☐ BRYTEEVNE SKAL VÆRE ICS-VERDIER



















MONTASJEENHET:

- ☐ GULVMONTERT SKAP ☐ INNFELT VEGGSKAP
☒ KAPSLET STATIV ☐ SEPARAT KABELFELT
☐ VEGGSKAP

MERKNADER, SPESIELLE KRAV:















- DET SKAL VÆRE 30% RESERVEPLASS I FORDELINGEN.
- FEILSTRØMMER ER BEREGNET FRA STANDARDVERDIER FOR TRAFO.
- ALLE EFFIKTBYTERE SKAL VÆRE JUSTERBARE.


SYMBLFORKLARING:

	LASTSKILLEBRYTER		ENERGIMÅLER		TRANSFORMATOR		STIKKONTAKT M/JORD
	EFFEKTBYTER		KONTAKTOR		REKKEKLEMMER		GENERELL STIKKONTAKT
	JORDFEILAUTOMAT		KNX/DALI OMFORMER		OVERSPENNINGSVERN		LYSARMATUR
	AUTOMATSIKRING		LINJE/OMRÅDEKOBLER		FAST LAST		
	LASTBRYTER		AC/DC OMFORMER		FORDELING ETC.		

01	Tilbudstegning	2022.07.01	ISYA	AGRE
REV.	BESKRIVELSE AV ENDRING	DATO	TEGN.	KONT.
 <p>RAMBOLL NORGE AS - BERGEN Folke Bernadottsvet 50, Postboks 3705 Fyllingsdalen N-5845 Bergen T +47 55 17 58 00, bergen@ramboll.no</p>		OPPDRAG: Håkonsгатen 1		
		OPPDRAGSGIVER: Helse Bergen HF		
		OPPDRAG NR. 1350028974-286	DATO: 25.06.2022	DOKUMENT NR. 101=50-E-433-60-09
		KONSTR. ISYA	STATUS Tilbudstegning	REV. 01 BLAD 1 AV 5

[illegible]

I SENTRAL		I ANLEGG		Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad
Kurs nr	Vern	Komponenter			
10		16 A C			
				IFXI 5G2,5	Lys Rom 5024,5026,5027,5028,5029,5030
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 5016,5017,5018,5019,5020,5022,5025A
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 5009,5010,5011,5012,5015
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 5032,5033,5034,5035,5038,5039,5040
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 5041,5042,5043,5044,5047,5049
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 5025
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 5013,5031
11		16 A C			
12		16 A C			
13		16 A C			
14		16 A C			
15		16 A C			
16		16 A C			



Helse Bergen HF

Håkonsgaten 1

433.0009 Side 3

Oppdragsnummer
1350028974-286

Tegnet av
SDRO

Dato
25.06.2022

Kontroll
ISYA

Dato
25.06.2022

Godkjent
AGRE

Dato
27.06.2022

Utsendt dato
01.07.2022

Målestokk
Ingen Målestokk

Kompleks

Bygg

Etasje

Fag

System

Type

Løpenummer

Revisjon

Fase

Status

101

50-E-433-60-09

01

I SENTRAL			I ANLEGG	Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad
Kurs nr	Vern	Komponenter			
17		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Balkong 5031
18		16 A C 30mA			Stikk Rom 5024
19		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5024
20		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5024
21		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5016,5017,5020
22		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5015
23		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5009,5010,5012,
24		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5011
25		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5011
26		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5011
27		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5015,5022
28		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5019,5020,5022,5024
29		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5009,5010,5011,5012,5015,5016,5017
30		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5034,5038,5039
31		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5024,5026,5027,5028,5030,5032,5033, 5034,5035,5038,5039,5040
			Helse Bergen HF		
			Håkonsgaten 1		
			433.0009 Side 4		
			Kompleks	Bygg	Etasje Fag System Type Løpenummer
			101	50-E-433-60-09	01
			Oppdragsnummer 1350028974-286		
			Tegnet av SDRO	Dato 25.06.2022	
			Kontroll ISYA	Dato 25.06.2022	
			Godkjent AGRE	Dato 27.06.2022	
			Utsendt dato 01.07.2022		
			Målestokk Ingen Målestokk		
			Revisjon	Fase	Status

I SENTRAL			I ANLEGG	Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad
Kurs nr	Vern	Komponenter			
32		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5041,5043,5047
33		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5041,5042,5043,5044,5047,5049
34		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5013,5025
35		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5030
36		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5018
37		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5024
38		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5034,5038,5039
39		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5041,5043,5047
40		16 A C 30mA		IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5021,5029,5030
41		16 A C 30mA		IFXI 5G2,5	Stikk Rom 5024
42		16 A C 30mA		IFXI 5G2,5	Stikk Rom 5024
43		32 A C 30mA		IFSI 4x6/6 Cu	Stikk Rom 5029 Vaskemaskin
44		32 A C 30mA		IFSI 4x6/6 Cu	Stikk Rom 5029 Vaskemaskin



Helse Bergen HF
Håkonsgaten 1
433.0009 Side 5

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Oppdragsnummer 1350028974-286
101		50-E-433-60-09					Tegnet av SDRO
							Dato 25.06.2022
							Kontroll ISYA
							Dato 25.06.2022
							Godkjent AGRE
							Dato 27.06.2022
							Utsendt dato 01.07.2022
							Målestokk Ingen Målestokk
							Revisjon
							Fase
							Status