

FORSIDE - FORDELINGSSSKJEMA

FORDELING: 433.0001

PLASSERING:

FORDELINGS-SYSTEM: 400V TN-S

SPENNING: 400V

MERKESTRØM: 100A

FREKVENS: 50 Hz

KAPSLING: 2Xc

FEILSTRØMMER I FORDELING:

STØRSTE KORTSLUTNINGSSTRØM (IK3max): 18,5 kA

MINSTE KORTSLUTNINGSSTRØM (IK2min): 8 kA

STØTSTRØM (PEAK):

KABLER INN/UT, PLASSERING AV REKKEKLEMMER:

HOVEDTILFØRSEL: ☐ TOPP ☐ BUNN ☒ SIDE
☐ BAK

REKKEKLEMMER: ☒ TOPP ☐ BUNN ☐ KABELFELT
☐ VALGFRITT

KRAV TIL BETJENING:

- ☒ SAKKYNDIG BETJENING (NEK 439)
☐ USAKKYNDIG BETJENING (NEK439, MAKS 250 A)

INNSENDIG SEPARASJON (I HENHOLD TIL EN 60549-1):

- ☐ FORM 1 ☐ FORM 3A ☐ FORM 4A ☐ VALGFRITT
☒ FORM 2B ☐ FORM 3B ☐ FORM 4B ☐ IKKE RELEVANT

BRYTEEVNE:

- ☒ BRYTEEVNE FOR AUTOMATER ETTER EN 60947
☐ BRYTEEVNE FOR AUTOMATER ETTER EN 60898
☒ BRYTEEVNE SKAL VÆRE ICU-VERDIER
☐ BRYTEEVNE SKAL VÆRE ICS-VERDIER



















MONTASJEENHET:

- ☒ GULVMONTERT SKAP ☐ INNFELT VEGGSKAP
☐ KAPSLET STATIV ☐ SEPARAT KABELFELT
☐ VEGGSKAP

MERKNADER, SPESIELLE KRAV:










- DET SKAL VÆRE 30% RESERVEPLASS I FORDELINGEN.
- FEILSTRØMMER ER BEREGNET FRA STANDARDVERDIER FOR TRAFO.
- ALLE EFFIKTBYTERE SKAL VÆRE JUSTERBARE.

















SYMBLFORKLARING:

	LASTSKILLEBRYTER		ENERGIMÅLER		TRANSFORMATOR		STIKKONTAKT M/JORD
	EFFEKTBYTER		KONTAKTOR		REKKEKLEMMER		GENERELL STIKKONTAKT
	JORDFEILAUTOMAT		KNX/DALI OMFORMER		OVERSPENNINGSVERN		LYSARMATUR
	AUTOMATSIKRING		LINJE/OMRÅDEKOBLES		FAST LAST		
	LASTBRYTER		AC/DC OMFORMER		FORDELING ETC.		

01	Tilbudstegning	2022.07.01	ISYA	AGRE
REV.	BESKRIVELSE AV ENDRING	DATO	TEGN.	KONT.
 <p>RAMBOLL NORGE AS - BERGEN Folke Bernadottsvet 50, Postboks 3705 Fyllingsdalen N-5845 Bergen T +47 55 17 58 00, bergen@ramboll.no</p>		OPPDRAE:		
		Håkonsgaten 1		
		OPPDRAEGSGIVER:		
		Helse Bergen HF		
OPPDRAE NR.		DATO:	DOKUMENT NR.	
1350028974-286		25.06.2022	101 = 10-E-433-60-01	
KONSTR.		STATUS		REV.
ISYA		Tilbudstegning		01
				BLAD
				1
				AV
				4

I SENTRAL			I ANLEGG	Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad
Kurs nr	Vern	Komponenter			
<div> <div>XQ01</div> <div>100A</div> <div>XF1</div> <div>C25A</div> <div>XF2</div> <div>B16A</div> </div>					
				KW01 IFSI 4x50/16 AL	Forsyning fra hovedfordeling =432.0001 via distribusjonsblokk
					Overspenningsvern
					Signal til SD anlegget Overspenningsvern
					Styrestrom

I SENTRAL			I ANLEGG	Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad												
Kurs nr	Vern	Komponenter															
10		16 A C															
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 1003												
11		16 A C		IFXI 3G2,5	Lys Rom 1032, 1033, 1040												
12		16 A C		IFXI 3G2,5	Lys Rom 1001, 1036												
13		16 A C		IFXI 3G2,5	Lys Rom 1023												
				Helse Bergen HF Håkonsgaten 1 433.0001 Side 3		Oppdragsnummer 1350028974-286											
						Tegnet av SDRO	Dato 25.06.2022										
						Kontroll ISYA	Dato 25.06.2022										
						Godkjent AGRE	Dato 27.06.2022										
								Utsendt dato 01/07/22									
								Målestokk Ingen Målestokk									
								Revisjon	Fase								
								Status									
								Kompleks	Bygg	101	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	10-E-433-60-01	01

I SENTRAL			I ANLEGG	Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad
Kurs nr	Vern	Komponenter			
14		16 A C 30mA			
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 1003, 1023, 1036,1040
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 1032,1033
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 1003
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 1003
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 1032,1033,1040
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 1003
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 1003
15		16 A C 30mA			
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 1039
16		16 A C 30mA			
17		16 A C 30mA			
18		16 A C 30mA			
19		16 A C 30mA			
20		16 A C 30mA			
21		16 A C 30mA			



Helse Bergen HF
Håkonsgaten 1
433.0001 Side 4

Oppdragsnummer 1350028974-286	
Tegnet av SDRO	Dato 25.06.2022
Kontroll ISYA	Dato 25.06.2022
Godkjent AGRE	Dato 27.06.2022
Utsendt dato 01/07/22	
Målestokk Ingen Målestokk	
Kompleks	Bygg
Etasje	Fag System Type Løpenummer
Revisjon	Fase Status

101 10-E-433-60-01

01